

Le « BIPOGAZ » est un système d'émission sonore continu permettant d'associer le client et son compteur gaz.

Afin de faciliter son raccordement sur les éléments tel que ROAI et arrière de gazinière, il est composé d'un flexible et d'un adaptateur.

Le kit est livré en sachet avec les joints pour les raccordements 6/20JPC et 1/2 JPG.

Le produit est conforme à la
fiche du guide de la distribution
GRDF MDEC-120.



CARACTERISTIQUES

Le système est composé :

1) Flexible :

D'un flexible onduleux inox de longueur 600mm muni aux extrémités d'un raccord M :6/20JPC et d'un F :6/20JPC conforme en dimensions à la norme NF D 36-136.

L'onduleux est réalisé en ondes parallèles et est conforme à la norme NF EN ISO 10380.

A son extrémité femelle, il est équipé d'une prise de pression type NF-ROB-GAZ permettant le raccordement d'un manomètre afin de mesurer une pression ou tester une étanchéité.



2) Adaptateur :

Réalisé en laiton, il est composé des raccordements femelle 6/20JPC et 1/2JPG conforme à la norme NF D 36-136.



3) Joint :

Les joints 6/20JPC et 1/2JPG sont conformes à la norme NF D 36-136.

Désignation	Référence AOI	Guide de la distribution GRDF
Kit de raccordement « BIPOGAZ »	KIT-BIPOGAZ	MDEC-120 – 08 89 200
Flexible MF :6/20JPC avec prise d'essai	FLPPC-20	-
Adaptateur FF :6/20JPC – 1/2JPG	REDUC/BOPOGAZ-FLX	-
Boite de 10 joints caoutchouc DN20JPC	JOI/620	-